



360 KVA Standby 288 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

323.8 KVA Prime 259 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا 10.1% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو و ءينورتكللا و ءيكنيكايم مظنم ، دوقولل صخ نم كالهتسا ، يلاع ءادا ؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ISO 3046 ريغ عم ءينورتكللا ءيلاع تاكرحم مادختساب ، ليديتلا ءلباق دوقول و ءاوهال و تيترال رتال ، ءونل بسح ISO 8528 ، BS 5514 ، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	SDEC	
كرحملا ءون	SC12E420D2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	288 kW (Standby)   259 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتسلا	ةيغامل ءتسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا م حح	11813 cc	
ةيغامل ءتسلا و لمحت	128x153	
طغصلا ءبس	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاوهال حومط	قحال دربمب دوزم ينيبروت نحاش	
دوقولل نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	80.2 L	
كرحملا تيتر ءعس	41 L	
دوقولل كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	35
	ءعاس/رتل (75%)	51
	ءعاس/رتل (100%)	69

## دلوملا

ءراثل ماظنو ، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو ، ءيوق ءينبو ، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحت نم زيمت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي ييس ؛ BS 4999-5000 ، ءينورتكللا ءونل نم ئابرهك دهج مظنمو ، ءياد ريغ عملا 1.22. ج م امين ؛ 51-100.111 فن ، M10 في و ، 0530 دف ؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلا و ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت  
دعب نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال  
قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع  
ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا. كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تتبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت  
مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي، ريامسب لكيهه اليلع نازخالا  
دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي، زازتءالا ليلقتل زازتءا لمأوح  
ءالمءلءا تابلطتم عم يشامتت ماب



ءنازخالا تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامجال اءافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخالا لكيهه نول	ججراخال ءونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكجال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

# ءدوخال رياريعم

TSE تءاءهش لعل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءءتنت يتل تءلومل تاءومجم ءمجم  
وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت  
VDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلال ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

