



180 KVA Standby 144 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشلت ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. هب حومسم ريغ دئازلا ليحتلا

161.3 KVA Prime 129 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشلتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتلا قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشلتلا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو دحاو ةعاس ةدمل 10.4% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكليم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ISO 3046، ريغ عم اقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللو ءاو هلاو تيزلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Allianz	
كرحملا عون	R6105BZLD	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	144 kW (Standby) 129 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكللا	ةيغامل ءتكللا-4	
تان او طسال ددع	6	
ةناو طسال م حح	7014 cc	
ةيغامل ءتكللا او لمحت	105x135	
طغصلا ءبسن	16:1	
رون رافوج	يكيينكليم	
ءاو هلا حومط	قحال دربمب دوزم ينينبروت نحاش	
دوقوللا قح	طوغصم	
ديرتلا ماظن	20 L	
كرحملا تيز ءعس	16 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	17
	ءعاس/رتل (75%)	25
	ءعاس/رتل (100%)	34

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، ينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو، ءياد ريغ عم اقفو. 1.22. ج م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتلا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفلل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفلل نم ءعنيصت متيوي رايغم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت ممدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي. ريماسمب لكيهه اليلع نازخلا دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا موح ءالمعل تابلطتم عم يشامت ميمصت



ءنازخلا تافصاوم	
ءلوملا ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت	ءروصقملا يلع ئراوطلال تالاح يف فقوتلارز
ءفاش مكحت ءحول ءذفان	توصلال لزرفوت ءتوص ءوغر
ءروصقملا يف أبخم مداعلالتوص متاك	كرحملا ديربت ءاوهر اراج
أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط	ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم

تارايخ		
لقنل سلجم	ءيرطانتل تارشؤملا	ءيامحلل اءافم
ءعاس 24 دوقو نازخ	جراخلال عونللا نم دوقولا نازخ	صاخلا لكيهه ل نول
نمازتم ماظن	صصخملا ءنازخلا نول	ينورتكلل مكاحل قيبطت
دعب نع ءبقارمل ءدحو	لزالزل راعشستسا زاهج	صاخ عون نم توص متاك

ءدوخل رايغم

TSE تاداهش يلع ءلصاخ Lomar Generator كرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رايغم عم ءينفلال ميقلاو تامولعملال قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

