



165 KVA Standby 132 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحلل اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

147.5 KVA Prime 118 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل او، ليحتملل قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو دحاو ةعاس ةدمل 10.6% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلل مكحت ةدحو و ءينورتكلل و ءيكي نكليم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ح ISO 3046 ريغ عم اقفو ةينورتكلل ءيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلل ءلباق دوقولو و ءاوهل و تيترتال، ءونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M11G165/5	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	132 kW (Standby) 118 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-4	
تان او طسال ددع	6	
ءناو طسال موح	6754 cc	
ةيغامل ءتكلسلاو لمحت	105x130	
طغصل ءبس	18:1	
رون رافوج	ةينورتكلل	
ءاوהל حومط	قحال دربمب دوزم ينيبروت نحاش	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتل ماظن	21 L	
كرحملا تيتر ءعس	19 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	16.7
	ءعاس/رتل (75%)	24.6
	ءعاس/رتل (100%)	32.6

دلوملا

ءراثل ماظنو، (شرف نودب) ءنايصل ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحت نم زيمتت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، ءينورتكلل ءونل نم ئابرهك دهج مظنمو، ءياد ريغ عم اقفو. 1.22 ج م امين: 51-100.111 فن، M10 في و، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكلل ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنل دهجل	230/400 Vac
جرحل ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا، كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالووعنيصت متي، ريماسمب لكيهه اليلع نازخال دوقولا نازخو لكيهه للاءصا تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلققتل زازتءا لاموح ءالمءلءا تابلطتم عم يشامت ميمصت



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزرفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف اءخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	ءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه نول	ججراخال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال ريياعي

TSE تءاءهش لعل ءلصا Lomar Generator ءكرش ءحنتن يتل تءلومل تاعومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعي عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

