



250 KVA Standby 200 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل.
ه.و.م.س.م ريغ دئازلا ليحتلا

225 KVA Prime 180 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتلا
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتل نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغمل آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.0% بسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكاي مطنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في
ISO 3046 ريغمل آقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهك دوقوللا وءاولو تيزلا رتال، ءونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Baudouin	
كرحملا عون	6M16G250/5	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	200 kW (Standby) 180 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكللا	ةيغامل ءتكللا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا م حح	9726 cc	
ةيغامل ءتكللا و لمحت	126x130	
طغصلا ءبس	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاولو حومط	قحال دربمب دوزم ينيربوت نحاش	
دوقولا نقح	رشابم	
ديربتلما طن	35 L	
كرحملا تيز ءعس	30 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	25.8
	ءعاس/رتل (75%)	38
	ءعاس/رتل (100%)	50.9

دلوملا

ءراثلما طنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ما طنو، ءوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحت نم زيمتت
تادلومل ءيراجتل تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مطنمو، ءي تاذ
ريغمل 1.22. ج م امين؛ 51-100.111 فن، M10 في، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ءيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جخل ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

