



27.5 KVA Standby 22 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشلت ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. هب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

25 KVA Prime 20 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشلتو، ةقاطلا تادامل او، ليحتملا قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشلتلا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقوفو في ةدحو ةعاس ةدمل 9.1% ةسنب دئازلا ةرتفلا هذ.

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكايم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ISO 3046، ريغ عم اقوفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللا ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Baudouin	
كرحملا عون	4M06G25/5	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	22 kW (Standby) / 20 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكللا	ةيغامدلا ءتكللا-4	
تان او طسالا ددع	4	
ءناو طسالا م حح	2289 cc	
ةيغامدلا ءتكللا او لمحت	89x92	
طغصلا ءبس	17.50:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو ءلا حومط	يغيبط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقوللا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	8.6 L	
كرحملا تيژ ءعس	11.5 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	3.2
	ءعاس/رتل (75%)	4.5
	ءعاس/رتل (100%)	6.1

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمنت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، ءينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو، ءياد ريغ عم اقوفو ءياد ءياد ءياد ءياد: 51-100.111 فن، M10، يفاو 0530، دف: 60034-1 عم قفاوتت يلا ءياد ءياد ءياد ءياد ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ءيامل ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت
دعب نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال
قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع
ءاملل مواقم ميمصت اءلو، ءلوزعم ءينورتلكلإل اءجالا. كيتاتسورتلكلإ



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكمإ	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاطولا ءدءتم ليغشلتل ءينكمإ
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت
امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالووعنيصت متي، ريماسمب لكيهه ال عل نازخال
دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلقتل زازتءا لمأوح
ءالمءلءا تابلطتم عم يشامت يامب



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفافش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اءراج	ءروصقملا يف أبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا اءراج دوقولا ب دوزتلا ءينكمإ	أءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتلكلإ قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه نول	جراخال عونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتلكلإل مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال ريياعي

TSE تاءاهش يلء ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم عيمج
وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعي عم ءينفلال ميقلل او تامولءملا قفاوت
VDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

