



165 KVA Standby 132 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشلت ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحلل اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

148.8 KVA Prime 119 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشلتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتملا قفاوتي. ةحاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشلتلا نم ةعاس 12. ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلي عمل اقفو في ةدحو ةعاس ةدمل 9.8% ةسنب دئازلا ةرتفلا هذو.

كرحم

ةينورتكللا مكحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكاي مطنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ح ISO 3046، ريغلي عمل اقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءاباق دوقولو ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	KOFO	
كرحملا عون	6RT80-132D	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	132 kW (Standby) 119 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامللا ءتكللا	ةيغامللا ءتكللا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ءناو طسالا موح	7982 cc	
ةيغامللا ءتكللا او لمحت	110x140	
طغصلا ءبس	17:1	
رون رافوج	يكيينكاي	
ءاو ءلا حومط	يني برتلا نحاشلا	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	33 L	
كرحملا تيژ ءعس	18 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	11
	ءعاس/رتل (75%)	21
	ءعاس/رتل (100%)	27

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحت نم زيمنت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، يينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مطنمو، ءي تاد ريغلي عمل. 1.22. ج م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ءيامللا ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرحلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفلل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفلل نم ءعنيصت متيو يراعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مءختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي. ريماسمب لكيهه ال عل نازخلا دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي. زازتاهالا ليلقتل زازتاهالا مء ءالعمل تابلطم عم يشامت مء



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جراحلا ءونللا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحلا قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوچلا ريياعم

TSE تاداهش يل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم ءميح وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعم عم ءينفلا ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينبلك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

