



230 KVA Standby 184 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحلل اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

206.3 KVA Prime 165 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل او، ليحتملا قفاوتي. ءاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتل نم ءاس 12. ISO 8528 عم PRP لمحلل مدختسي ISO3046 ريغلي عمل اقفو دحاو ءاس ءدم 10.3% بسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكلل مكحت ءدحو و ءينورتكلل و ءيكي نكليم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ISO 3046، ريغلي عمل اقفو ءةينقتلا ءيلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءلباق دوقولو و ءاوهل و تيترتال، ءونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	KOFO	
كرحملا ءون	6RT80-176DE	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	184 kW (Standby)   165 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-4	
تان او طسال ددع	6	
ءناو طسال مءح	7982 cc	
ةيغامل ءتكلسلاو لمحت	110x140	
طغصل ءبس	17:1	
رون رافو	يكي نكليم	
ءاوهل حومط	يلءاد دربم عم يني بروت نءاش	
دوقول نءح	رءشابم	
ديرتل ماطن	46 L	
كرحملا تيتر ءعس	23 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	15
	ءعاس/رتل (75%)	30
	ءعاس/رتل (100%)	40

## دلوملا

ءراثل ماطنو، (شرف نودب) ءنايصل ليءلءءح ال لمحم ماطنو، ءوق ءةينبو، يءالوف مسء ميمصتب رامول تادلوم تاكحت نم زيمت تادلومل ءيرءتلا تامالءال مدختست IEC: 60034-1 ن ءي ءيس: BS 4999-5000، ءينورتكلل ءونل نم ئابرهك ءءم مظنمو، ءي ءء ريغلي عمل. 1.22 ءء م ءمين: 51-100.111 فن، M10، يفاو، 0530 دف: 60034-1 عم قفاوتت يءل ءةينقتلا ءيلاع ءدرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لمءاع	0,8
ءلءعلا ءئف	H
ةياملء ءئف	IP21 - IP23
ءءانل ءءءل	230/400 Vac
ءءءل ءءرت	50 Hz
لاءتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفلل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارملا ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفلل نم ءعنيصت متيوي رايغم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي. ريامسب لكيهه ال عل نازخلا دوقولا نازخو لكيهه ل ءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا ل ماح ءالعمل تابلطم عم يشامت ماب



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلا رز	دلوملا ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لز عفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعلا توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحلل اءافم	ءيرطانتلا تارشؤملا	لقنلا سلجم
صاخلا لكيهه نول	جراخلل عونلا نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحلا قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ عون نم توص متاك	لزالزلا راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارملا ءدحو

# ءدوخل رايغم

TSE تاداهش يل ءلصاح Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتلا تادلوملا تاعومجم ءميج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رايغم عم ءينفلا ميقلاو تامولعملل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نودب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

