



138.8 KVA Standby 111 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في مقي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. هب. حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

125 KVA Prime 100 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتمو، قاطلا تادامو، ليحتملا قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12. ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغيملا آقفو في ةدحو ةعاس ةدمل 9.9% ةسنب دئازلا ةرتفلا هذ.

كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكايم مظنم، دوقولل صخنم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ISO 3046، ريغيملا آقفو ةينورتكللا ةيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهك دوقولو ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP443G6	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	111 kW (Standby) 100 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	4	
ءناو طسالا م حح	4295 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلاو لمحت	105x124	
طغصلا ءبس	16:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو ءال حومط	يغيملا ل كشب قشنتسي كرحم	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	31 L	
كرحملا تيژ ءعس	13 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	14.4
	ءعاس/رتل (75%)	21.3
	ءعاس/رتل (100%)	28.3

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحتنم زيمنت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي يس: BS 4999-5000، ءينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو، ءياد ريغيملا 1.22. ءي م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو 0530، دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ءيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفلل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفلل نم ءعنيصت متيوي رايغم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مءختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي. ريماسمب لكيهه ال عل نازخلا دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي. زازتاهالا ليلقتل زازتاهالا مءءالعمل تابلطتم عم يشامت مء



ءنازخلا تافصاوم	
ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت
توصلال لزء رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جرحال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازخلا نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوچلا رايغم

TSE تاداهش يل ءلصاخ Lomar Generator كرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم ءمءج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رايغم عم ءينفلا ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينبلك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

