



**25 KVA Standby 20 KW**

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

**22.5 KVA Prime 18 KW**

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملا قفاوتي. ةحاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقف و دحاو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكلل مكحت دحو و ءينورتكلل و ءيكنيكايم مظنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في ح ISO 3046 ريغ عم اقف و ةينورتكلل ءيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلل ءلباق دوقول و ءاوهال و تيترال، ءونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	SA427G1	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	20 kW (Standby)   18 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-4	
تان او طسال ددع	4	
ءناو طسال م حح	2672 cc	
ةيغامل ءتكلسلا و لمحت	90x105	
طغصل ءبسن	18.50:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاوهال حومط	يغيب لكشب قشنتسي كرحم	
دوقول ناقح	رشابم	
ديرتل ماظن	9.8 L	
كرحملا تيتر ءعس	8 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	3
	ءعاس/رتل (75%)	4.3
	ءعاس/رتل (100%)	5.8

## دلوملا

ءراثل ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن اي يس؛ BS 4999-5000، ءينورتكلل ءونل نم ئابرهك دهج مظنمو، ءي تاد ريغ عم اقف و، 1.22 م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10، ي ف و، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكلل ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
ءاتنل دهجل	230/400 Vac
ءرخل ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

