



307.5 KVA Standby 246 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

276.3 KVA Prime 221 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل، ةقاطلا تادامل، ليحتملا
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحل مدختسي ISO3046 ريغتملا آقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.2% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا مكحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكينكايم مظنم، دوقولل صختم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في
ISO 3046 ريغتملا آقفو ةينورتكللا ةيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءابرهكلا دوقوللا ءاو ءاولا تيترتال، ءونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP612G1	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	246 kW (Standby) 221 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا موح	11813 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلاو لمحت	128x153	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو ءلا حومط	يغيمط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقوللا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	56 L	
كرحملا تيترتة	41 L	
دوقولا كالهتسا	ةعاس/رتل (50%)	30.3
	ةعاس/رتل (75%)	47.5
	ةعاس/رتل (100%)	58.8

دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكي ال لمحم ماظنو، ءوق ءبسنو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت
تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن ي ي يس؛ BS 4999-5000، ءينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظنمو، ءيئاذا
ريغتملا 1.22. م ا مين؛ 51-100.111 فن، M10، ي فو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلرعل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجالا، كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآلا مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتا ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متي ويرياعي ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالووعنيصت متي، ريماسمب لكيهه اليلع نازخالا دوقولا نازخو لكيهه للاءصا تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلققتل زازتءا لاموح ءالمءلءا تابلطتم عم يشامتت ماب



ءنازخالا تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزرفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعلءا توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالطا

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخالا لكيهه نول	ججراخال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخا عون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخال ريياعم

TSE تءاءهش لعل ءلصاح Lomar Generator ءكرش ءحنتن يتلءا تءولم تاعومجم ءميج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 ريياعم عم ءينفلال ميقلاو تامولءملا قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلال ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءنباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

