



550 KVA Standby 440 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهبو حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

495 KVA Prime 396 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل و، ليحتملل قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ليحتملل مدختسي ISO3046 ريغتملا اقفو دحاو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

## كرحم

ةينورتكللا مكحت ةدحو و ءينورتكللا و ءيكي نكلا مطنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ح ISO 3046 ريغتملا اقفو ةينورتكللا ءيلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلل ءلباق دوقول و ءاوهال و تيژلا رتال، ءونل بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	LP613EG3	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	440 kW (Standby)   396 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا موح	12822 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلا و لمحت	130x161	
طغصلا ءبسن	17:1	
رون رافوج	ةينورتكللا ءل مكحتلا ءدحو (ECU)	
ءاوهال حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقول نقح	BoschCommonRail نم ةينورتكللا ءل مكحتلا ءدحو	
ديرتلا ماظن	56 L	
كرحملا تيژ ءعس	40 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	55
	ءعاس/رتل (75%)	81
	ءعاس/رتل (100%)	109

## دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص يلا ءاكتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحت نم زيمنت تادلومل ءيراجتملا تامالعل مدختست IEC 60034-1 ن ي ي يس؛ BS 4999-5000، ءينورتكللا ءل ءونلا نم يئابرهك دهج مطنمو، ءي تاد ريغتملا 1.22. ءي م امين؛ 51-100.111 فن، M10 ي فو، 0530 دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يتل او ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتنلا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجال. كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي، ريامسب لكيهه اليلع نازخال دوقولا نازخو لكيهه للاءصا تاميمصت ءعنيصت نكمي، زازتءالا ليلققتل زازتءا لاموح ءالعمل تابلطتم عم يشامت ميمصت



ءنازخال تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخال ميمصت
توصلال لزرفوت ءتوص ءوغر	ءافاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامجال اءافم	ءيرطانتال تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخال لكيهه نول	ججراخال ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحال قيبطت	صصخملا ءنازخال نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

# ءدوخال رياريعم

TSE تاءاهش لعل ءلصاح Lomar Generator ءكرش ءحنتن يتل تادلومل تاعومجم ءميج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلال ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلال داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نودب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

