



55 KVA Standby 44 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشلت ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

48.8 KVA Prime 39 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشلتو، ةقاطلا تاداملو، ليحتملا قفاوتي. ةحاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشلتلا نم ةعاس 12. ISO 8528 عم PRP ل.م.ل. مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو دحاو ةعاس ةدمل 11.4% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكلال مكحت ةدحو وأ ينورتكلال وأ يكيينكاي مطنم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ISO 3046، ريغ عم اقفو ةينورتكلال يلاع تاكرحم تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءاباق دوقولو ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Lister Petter	
كرحملا عون	SA435G1	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	44 kW (Standby) 39 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداعل	نمضم كرحم	
ةيغامل ءتكلسلا	ةيغامل ءتكلسلا-4	
تان او طسال ددع	4	
ءناو طسال مجح	3470 cc	
ةيغامل ءتكلسلاو لمحت	98x115	
طغصلا ءبسن	18.50:1	
رون رافوج	ةينورتكلال	
ءاو ءلا حومط	يني برتلا نحاشلا	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	14.2 L	
كرحملا تيژ ءعس	8 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	6.6
	ءعاس/رتل (75%)	9.4
	ءعاس/رتل (100%)	12.3

دلوملا

ءراثل ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا جاتحي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصتب رامول تادلوم تاكحت نم زيمنت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي ييس: BS 4999-5000، ءينورتكلال ءونلا نم ئابرهك دهج مطنمو، ءياد ريغ عم اقفو. 1.22. ج م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو 0530، دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكلال ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ةيامل ءئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جخل ددرت	50 Hz
لاصتال ءون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفال حئافص نم عونصم ءحولال مسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت ءولو، ءلوزعم ءينورتكلال ءارجال. كيتاتسورتكلال



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي، ذالوفال نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي، ريامسب لكيهه اليلع نازخل دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي، زازتءالا ليلقتل زازتءا لاموح ءالمعل تابلطتم عم يشامت ماب



ءنازل تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازل ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف آبخم مداعل توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلال قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيامحل اءافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	جراخل ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلال مكاحل قيبطت	صصخملا ءنازل نول	نمازتم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دع نع ءبقارمل ءدحو

ءدوخل رياريعم

TSE تءاءهش لعل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش ءءتنت يتل تءلومل تءومجم عيمج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلل ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلل ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

