



110 KVA Standby 88 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في مقي، قوتوملا ئابرهكلا رايتلا ردم ليغشلت ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا ISO8528 عم ESP قفاوتي. ل.م.ل. اهب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

98.8 KVA Prime 79 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك ريغ ليغشلتو، قاطالتادامو، ليحتملا قفاوتي. ةحاسلل مدختسي آيونس دودم ليغشلتلا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP ليحتملا مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو دحاو ةعاس ةدمل 10.2% ةبسنب دئازلا ةرتفلا هذيف

## كرحم

ةينورتكللا م كحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكاي مظم، دوقولل صخ نم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحت نم في ISO 3046 ريغ عم اقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلا ءاباق دوقولو ءاو ءاولا تيژلا رتال، ءونلا بسح ISO 8528، BS 5514، DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ءكرام	Perkins	
كرحملا عون	1104C44TAG2	
كرحملا ءوق (Standby/Prime)	88 kW (Standby)   79 kW (Prime)	
كرحملا ءعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ءتكلسلا	ةيغامدلا ءتكلسلا-4	
تان او طسالا ددع	4	
ءناو طسالا م حح	4399 cc	
ةيغامدلا ءتكلسلاو لمحت	105x127	
طغصلا ءبسن	18.20:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاو ءلا حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقولا نقح	رشابم	
ديرتلا ماظن	13 L	
كرحملا تيژ ءعس	8 L	
دوقولا كالهتسا	ءعاس/رتل (50%)	11.8
	ءعاس/رتل (75%)	17.1
	ءعاس/رتل (100%)	22.6

## دلوملا

ءراثا ماظنو، (شرف نودب) ءنايص ليلا ءاكي ال لمحم ماظنو، ءيوق ءينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحت نم زيمنت تادلومل ءيراجتلا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن اي ييس: BS 4999-5000، ءينورتكللا ءونلا نم ئابرهك دهج مظمومو، ءي تاد ريغ عم اقفو. 1.22. م امين: 51-100.111 فن، M10، يفاو 0530، دف: 60034-1 عم قفاوتت يتلاو ءينورتكللا ءيلاع ددرتملا رايتلا

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ءلزل ءئف	H
ءيماحلا ءئف	IP21 - IP23
ءاتاللا دهجل	230/400 Vac
ءرخلا ددرت	50 Hz
لاصتاللا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

# مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو مادختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت دع نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياريا، USB ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GSM وETHERNET ربع ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارجالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دع نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدعتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

# دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تتبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متيوي رياريعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت مادختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصو ءعنيصت متي. ريامسب لكيهه ال عل نازخلا دوقولا نازخو لكيهه ل ءصاخ تاميمصت ءعنيصت نكمي. زازتهالا ليلقتل زازتهالا ل ماح ءالعمل تابلطم عم يشامت ماب



ءنازخلا تافصاوم	
ءلوملا ءنايص لهسي يذلا ءنازخلا ميمصت	ءروصقملا عل ءراوطلال تالاح يف فقوتلارز
ءفاش مكحت ءحول ءذفان	توصلال لز عفوت ءتوص ءوغر
ءروصقملا يف أبخم مداعل توص متاك	كرحملا ديربت ءاوهر اراج
أصلالو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط	ءروصقملا اراج دوقولا بوزتلا ءينكم

تارايخ		
لقنل سلجم	ءيرطانتل تارشؤملا	ءيامحل اءافم
ءعاس 24 دوقو نازخ	اچراخل ءونللا نم دوقولا نازخ	صاخلا لكيهه نول
نمازتم ماظن	صصخملا ءنازخلا نول	ينورتكلل مكاحل قيبطت
دع نع ءبقارمل ءدحو	لزالزل راعشستسا زاهج	صاخ ءون نم توص متاك

# ءدوخل رياريعم

TSE تاداهش عل ءلصاخ Lomar Generator ءكرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم ءميج وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رياريعم عم ءينفلا ميقلاو تامولعمل قفاوت وVDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا داعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينباك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

