



225 KVA Standby 180 KW

Standby Power (ESP): لشف ةلاحي في
م تي، قوتوملا يئابرهكلا رايتلا ردم
ليغشتل ةريغتملا ءابرهكلا مادختسا
ISO8528 عم ESP قفاوتي. لمحل
هوب حومسم ريغ دئازلا ليحتملا

202.5 KVA Prime 162 KW

Prime Power (PRP): ةريغتم ءابرهك
ريغ ليغشتل و، قاطلا تادامل او، ليحتملا
قفاوتي. ةعاسلل مدختسي آيونس دودم
ليغشتملا نم ةعاس 12 ISO 8528 عم PRP
لمحل مدختسي ISO3046 ريغ عم اقفو
دحاو ةعاس ةدمل 10.0% ةبسنب دئازلا
ةرتفلا هذ في

كرحم

ةينورتكللا مكحت ةدحو وأ ينورتكللا وأ يكيينكاي مطنم، دوقولل صختم كالهتسا، يلاع ءادا؛ دلوم رامول تاكرحم تاكحتنم في
ISO 3046 ريغ عم اقفو ةينورتكللا يلاع تاكرحم مادختساب، ليديتلل ةلباق دوقوللا وءاولو تيئرل رتال، عونلا بسح
ISO 8528, BS 5514, DIN 6271

كرحملا تافصاوم		
كرحملا ةكرام	Perkins	
كرحملا عون	1106A70TAG4	
كرحملا ةوق (Standby/Prime)	180 kW (Standby) 162 kW (Prime)	
كرحملا ةعرس	1500 d/dk	
تاداع	نمضم كرحم	
ةيغامدلا ةتكسلا	ةيغامدلا ةتكسلا-4	
تان او طسالا ددع	6	
ةناو طسالا موح	7014 cc	
ةيغامدلا ةتكسلاو لمحت	105x135	
طغصلا ةبسن	16:1	
رون رافوج	ةينورتكللا	
ءاولو حومط	يغي بط لكشب قشنتسي كرحم	
دوقوللا نقح	رشابم	
ديرتلما طن	21 L	
كرحملا تيز ةعس	18 L	
دوقولا كالهتسا	ةعاس/رتل (50%)	23.1
	ةعاس/رتل (75%)	34.7
	ةعاس/رتل (100%)	45.8

دلوملا

ةراثلما طنو، (شرف نودب) ةنايص يلا جاتحي ال لمحم ما طنو، ةيوق ةينبو، يذالوف مسج ميمصت رامول تادلوم تاكحتنم زيمتت
تادلومل ةيراجتملا تامالعل مدختست IEC: 60034-1 ن ي ي يس؛ BS 4999-5000، ةينورتكللا لعل ءاونلا نم يئابرهك دهج مطنمو، ةيئاذ
ريغ عم اقفو ةينورتكللا يلاع ددرتملا رايتلا، م10، يفاو 0530، دف؛ 60034-1 عم قفاوتت يئاذ ةينورتكللا يلاع ددرتملا رايتلا.

دلوملا تافصاوم	
يوقلا لماع	0,8
ةلزعلا ةئف	H
ةيماحلا ةئف	IP21 - IP23
جاتنلا دهجل	230/400 Vac
جرخلا ددرت	50 Hz
لاصتالا عون	STAR
ميمصت	4 Poles - Brushless

مكحتل ماظن

تاثيحت اراج نكميو امدختسالا لسه لكيهه Lomar Generator مكحت تاحول زيمنت
دعب نع مكحتلا زاهج ريفوت نكمي، آرياختا USB. ذفانم ربع ءلوهسب ءنمآلا جاربال
قوحسم ءالطب يلطمو ذالوفل حئافص نم عونصم ءحولل المسج. GPRS وETHERNET ربع
ءاملل مواقم ميمصت اهلو. ءلوزعم ءينورتكلل ءارءالا. كيتاتسورتكلل



مكحتل ماظن تافصاوم	
دعب نع ءبقارمل ءينكم	LCD ءشاش عم يلآل مكحتل ماظن
ءفلتخم تاغل معد	فئاظولا ءدءتم ليغشلتل ءينكم
GSM وRS-232 وUSB ربع ءمربلل لباق	

دوقولا نازخو ءروصقملاو لكيهه

تبتت متي. ذالوفل نم ءعنيصت متيوي رايعم ميمصت رامول دلوم لكيهه زيمنت
امدختساب كرحملا دلوم ريتايدار تالوصوغيصت متي. ريماسمب لكيهه اليلع نازخل
دوقولا نازخو لكيهه لءصاخ تاميمصت عنيصت نكمي. زازتءالا ليلققتل زازتءا لمأوح
ءالمءلءا تابلطتم عم يشامتت ميمصت



ءنازخل تافصاوم	
ءروصقملا لعل ءراوطلال تالاح يف فقوتل رز	دلومل ءنايص لهسي يذلا ءنازخل ميمصت
توصلال لزع رفوت ءتوص ءوغر	ءفاش مكحت ءحول ءذفان
كرحملا ديربت ءاوهر اراج	ءروصقملا يف أبخم مدءال توص متاك
ءروصقملا جراح دوقولا بوزتلا ءينكم	أءصلاو لكآتلل مواقم كيتاتسورتكلل قوحسم ءالط

تارايخ		
ءيمالحا تافم	ءيرطانتل تارشؤملا	لقنل سلجم
صاخلا لكيهه نول	ججراخل ءونل نم دوقولا نازخ	ءعاس 24 دوقو نازخ
ينورتكلل مكاحا قيبطت	صصخملا ءنازخل نول	نم ازمم ماظن
صاخ ءون نم توص متاك	لزالزل راعشستسا زاهج	دعب نع ءبقارمل ءدحو

ءدوچلا رايعم

TSE تاءاهش لعل ءلصاخ Lomar Generator كرش اءجتنت يتل تادلومل تاعومجم عيمج
وISO 9001 وCE.

IEC وNEMA MG1.22 وISO3046 وISO8528 رايعم عم ءينفلا ميقلاو تامولعمل قفاوت
VDE 0530 وBS 49995000 و600341.



ءينفلا ءاعبالا							
ءروصقملا ءعومجم				ءينبلك نوب ءعومجم			
صنع	1000 mm	ساقم	2300 mm	صنع	1000 mm	ساقم	1900 mm
ءافترا	1420 mm	نزو	957 kg	ءافترا	1380 mm	نزو	782 kg

